

---

# 反扫二维码门禁

## RO-MJ32



---

## 目录

一、产品概述.....	2
二、产品图示.....	3
2.1 界面布局 .....	3
2.2 产品写真 .....	3
三、产品特性.....	4
四、规格参数.....	5
五、外形尺寸.....	6
六、接口示意.....	7

### 一、产品概述

反扫二维码门禁 RO-MJ32 支持微信二维码被扫开门、密码开门、刷卡开门、公众号一键开门等多种开门方式，满足了社区住户和访客多样化的通行需求。采用铝合金外观设计，款式精致，安装简便，成本较低，性价比高。支持连接罗克士云平台，实现了物业云端管理。

## 二、产品图示

### 2.1 界面布局



### 2.2 产品写真



正面图



侧面图

### 三、产品特性

- 提供二维码被扫开门的通行方式，住户在公众号享有业主二维码钥匙，同时可以分享访客二维码钥匙，支持脱机扫码。
- 支持住户、访客密码开门。
- 支持住户 IC、ID 刷卡开门，手机 NFC 开门。
- 支持公众号住户一键开门，同时可分享开门钥匙给访客。
- 支持平台管理员远程开门。
- 支持联动门内侧按键开门，实现社区严进宽出的管理模式，方便社区住户的日常通行。
- 支持 TCP/IP 通讯和 4G 通讯。

- 支持拆机报警、消防报警和门磁超时报警。

## 四、规格参数

型号	RO-MJ32
电源	DC12V/2A
工作温湿度	-20℃至 60℃,<90%RH
防护等级	IP54, 支持半户外场景
安装方式	壁挂式安装
外观尺寸	86 * 19 * 174mm (宽*厚*高)
材质	机身铝合金, 面板亚克力
通讯方式	支持 TCP/IP 通讯和 4G 通讯
系统	RTX
CPU	ARM 架构 32 位单核
工作方式	自动读卡
读卡类型	IC、ID 卡
读卡距离	≤3cm
读卡提示	声音提示, 同时刷卡指示灯也会发生颜色变化
最大卡片数	9999 张
电源接口	1 x DC12V
网络接口	1 x RJ45 网口
外侧开锁接口	1 x 开关量输出
内侧开门按键	1 路, 共用接地端
门磁接口	1 x 门磁状态检测
消防接口	1 x 消防报警输入
防拆接口	1 x 防拆报警输入
设备升级	支持管理端远程升级和小工具升级
二次开发	支持

开门方式	扫手机二维码开门、密码开门、刷卡开门、公众号一键远程开门
------	------------------------------

## 五、外形尺寸



## 六、接口示意

